



(APP二维码)

(安装视频二维码)

物联智能控制器使用说明

产品说明

智能控制器，让传统照明或者家电“秒变”智能，产品提供高稳定性、高灵敏性、高可靠性和方便的本地控制，配合传统开关、传统灯具，实现手机控制APP双向、远程、定时和智能联动的控制方式。本产品不仅降低改装成本的同时，实现家庭智能化控制。


配合智能无线面板可以免布线打造多联控制，配合物联主机和传感器使用产品之间可以智能联动控制，实现场景的自动化。比如：18:00-6:00（可自定义任一时间）开门自动开灯，离家自动关闭所有电器。

基本参数


产品型号：MC-DSP10
无线协议：MacBee
外观材料：PC
工作频率：50Hz/60Hz
额定电压：90-264VAC
额定电流：10A

功能介绍

红线：火线进 [L]
蓝线：火线出 [L1]
黑线：零线 [N]




接线示意图



*务必请专业施工人员进行安装操作，切勿带电操作

恢复出厂设置

方法一:设备和智能无线面板配对,实现恢复出厂设置
方法二:设备处于关闭状态,长按10S小按钮,实现恢复出厂设置



设备APP绑定

设备恢复出厂设置后,手机APP自动发现“智能开关”




注:设备的APP使用,需要先绑定网关设备,网关的使用请查看网关设备说明书。


免布线多联控制

将智能控制器和智能无线面板进行简单的配对(对码)操作即可进行多联控制。智能控制器可以配对多个无线面板,实现单路4联,双路7联、三路10联控制。


配对步骤



第一步: 关闭智能控制器



第三步: 打开智能控制器



第二步: 按住智能无线面板需要配对的开关键,不要松手。



第四步: 当灯出现闪烁,松开智能无线面板按键,配对成功。

保修条例

服务类型	服务政策
换货	自购买日期起3年内产品质量原因换货

非保修条例

- 1、未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件、或撕毁、涂改标贴、防伪标记;
- 2、已超过三包有效期;
- 3、因不可抗力造成的损坏;
- 4、不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况;
- 5、因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

使用产品前请仔细阅读产品说明书

深圳贝朗德科技有限公司
电话: 0755-8883 2187
传真: 0755-8887 9780
Http://www.belede.com



公众号



企业官网